ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità APC APC Back-UPS Pro 2200VA for Gaming BGM2200B-GR	
Codice	CK335884
EAN	0731304634768
Marca	APC
Part number	BGM2200B-GR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.85
Volume (cm³)	26772

APC Back-UPS Pro 2200VA for Gaming

Back-UPS Pro for Gaming, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 4x Schuko and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Midnight (Black)

SPECIFICHE	
Formato	desktop / tower
Potenza	1.320 w
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	1320 W
Tipo pannello di controllo LCD	N/A
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	N/D °C
Intervallo umidità di funzionamento	N/D %
Rumorosità	45 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	N/D
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	29,21 cm
Larghezza	10,41 cm
Peso	12,34 kg
Profondità	40,89 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	1320 W
Potenza Erogata Va	2200 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No

Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Efficienza a pieno carico	99 %
Tempo d'intervento	0,8 ms
Spine elettriche connettibili	6
Tipologie spine	Schuko + IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	automatico
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	230 V
Campo tensione in ingresso massima	230 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Schuko
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Desktop / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Router e pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme	Allarme quando alimentato a batteria: allarme distintivo di batteria scarica: allarme a tono continuo di sovraccarico
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1

Tecnologia	Ermetichealpiombo
Tensione nominale	24 V
Capacità	15 Ah