



Codice	CK198669
EAN	0065030851459
Marca	STARTECH
Part number	4462055
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.41
Volume (cm ³)	1649.375

Questo convertitore seriale a 1 porta è una conveniente soluzione seriale over IP che permette di collegare, configurare e gestire in remoto un dispositivo seriale RS232 tramite una rete LAN (Local Area Network).

Per altre opzioni di controllo, il server dispositivo è compatibile con il software gratuito per dispositivi seriali di StarTech.com (NETRSAPP). Se utilizzata insieme al server NETRS2321P, questa pratica applicazione per iOS, Android e browser Chrome consente di realizzare un'interfaccia seriale di controllo personalizzata per applicazioni specifiche.

Permette di accedere ai dispositivi seriali in remoto

Il convertitore seriale versatile è progettato per l'utilizzo senza soluzione di continuità con le porte seriali integrate, offrendo baud rate più elevati di molti altri convertitori seriali (fino a 460,8 Kbps). Il convertitore seriale fornisce gli strumenti necessari per comunicare con i dispositivi RS-

232 remoti, come se fossero collegati direttamente.

Configurazione e funzionamento flessibili

Offre una versatile configurazione basata su browser o il software per la porta COM virtuale per la personalizzazione del dispositivo specifica per l'applicazione richiesta. Inoltre, il software comunica direttamente con il convertitore seriale e può quindi essere utilizzato in ambienti Virtual Machine (VM) se si hanno più VM che condividono lo stesso hardware.

Il convertitore seriale offre inoltre la configurazione Telnet da remoto e supporta i protocolli di rete IP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP, TCP e UDP.

La struttura in alluminio garantisce lunga durata

Con una solida struttura in alluminio e staffe per il montaggio su guide DIN o su superfici, il convertitore seriale offre una duratura interfaccia seriale remota per l'automazione industriale, la sicurezza, i punti vendita e molte altre applicazioni.

Scarica il software per gestire i tuoi dispositivi seriali con la massima facilità

Scarica il software di StarTech.com per il controllo dei dispositivi seriali dall'App Store di Apple, dal Google Play Store o dal Chrome Web Store.

NETRS2321P è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
-------	----------

DETTAGLI TECNICI

Montaggio rack	No
Modem interno	No
Zero touch provisioning (ZTP)	No
Gestione web-based	Si

Sensore di temperatura	No
Colore	Nero
Registrazione eventi	No
SICUREZZA	
Filtraggio per indirizzo IP	Si
Password unica (OTP)	No
CONNETTIVITÀ	
Console port	RJ-45
N° porte seriali	1
N° porte USB 2.0	0
N° porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
N° slot per modulo SFP	0
Tipo di uscita AC	Adattatore di alimentazione universale
SOFTWARE	
Sistema operativo incluso	Windows
GESTIONE ENERGETICA	
Tipologia alimentazione	AC
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	0 Hz
Consumi	0 W
Consumo energetico (max)	0 W
Corrente d'ingresso	0,36 A
N° alimentatori	0
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	0~90 RH (senza condensa) %
Umidità	0~90 RH (senza condensa) %
MEMORIA	
RAM installata	0 MB
Memoria flash	0 MB
Capacità RAM	0 MB
Tipo di RAM	0

Capacità eMMC	0 GB
PROCESSORE	
Famiglia processore	0
Architettura processore	0
Numero di core del processore	0
Frequenza del processore	0 MHz
DIMENSIONI E PESO	
Larghezza	53
Altezza	23
Profondità	86
Peso	92