

<b>Multipresa powerline av 200 mbit</b>	
<b>Codice</b>	CK258142
<b>EAN</b>	5391508632110
<b>Marca</b>	HAMLET
<b>Part number</b>	HNPL200P4
<b>Storage unit</b>	N
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	0.81
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	2960
<p>Hamlet presenta la nuova multipresa filtrata PowerLine 200Mbit con switch 4 porte per avere Internet e Dati direttamente dalla presa elettrica. In un unico prodotto si dispone di tutto il necessario per rendere operativa una postazione di lavoro. Basta inserire Hamlet PLC 200 in una qualsiasi presa di corrente per avere a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrente elettrica FILTRATA da disturbi e sbalzi di tensione + Interruttore termico per cortocircuiti o sovraccarichi</li> <li>• Uno switch 10/100 4 porte per connessione del PC ed altri dispositivi alla rete aziendale o domestica</li> <li>• Un adattatore Powerline 200 Mbit in grado di connettere tutta la multipresa alla LAN senza cavi aggiuntivi</li> </ul> <p><b>caratteristiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocità teorica dei dati: fino a 200 Mbps</li> <li>• Banda Frequenza: 2 ~ 28 MHz (con maschera)</li> </ul>	

- Metodi di Accesso: CSMA/CA
- QoS: 4 Livelli di priorità, 8 livelli di priorità VLAN
- Modulazione: OFDM (QAM 1024/256/64/16/8, BPSK, QPSK, ROBO)
- Porte: 4 porte Ethernet RJ45 10/100 Base-T
- Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3U, HomePlug AV 1.1
- Sistema Operativo: Windows 98 SE/Me/NT/2000/XP/VISTA, Mac, Linux
- Nodi: Supporta fino a 4096 periferiche indirizzabili
- Supporta Crittografia AES a 128 bit (Opzionale)
- Distanza su cavo elettrico: 200 metri
- Voltaggio massimo sovratensione: 6000V
- Corrente di picco massima: 39000A, 1140 Joule
- AC rating: 230V, 10A
- EMI/RFI: Perdita di inserzione 20dB a 150KHz 30MHz
- Indicatori LED: Power, PL-ACT, LAN1 ~ LAN4
- Potenza Massima: 2300W

#### requisiti minimi

- PC o altro dispositivo con scheda di rete Ethernet
- Presa di corrente CA
- Un'altra periferica HomePlug

Nota: Per creare una rete powerline sono necessari almeno 2 dispositivi con tecnologia HomePlug AV (es. Multipresa Powerline 200M e Hamlet Powerline Adapter)

Le specifiche e le caratteristiche esteriori sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

SPECIFICHE	
Marca	HAMLET
Connettore 1	cee 7/4 (schuko - 16a/250v)
Connettore 2	cee 7/4 (schuko - 16a/250v)

GENERALE	
Tipo connett. esterno	CEE 7/4 (Schuko - 16A/250V)
Formato connett. esterno	Femmina
Tipo connett. interno	CEE 7/4 (Schuko - 16A/250V)
Formato connett. interno	Femmina
N° Pezzi per Confezione	1
Colore	Bianco