

Motherboard ASUS PRIME B650M-A WIFI 90MB1C00-M0EAY0	
Codice	CK292377
EAN	4711081926368
Marca	ASUS
Part number	90MB1C00-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.745
Volume (cm³)	2875
Asus - PRIME B650M-A WIFI Scheda madre AMD B650 Micro-ATX, DDR5, supporto PCIe 5.0 M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6, DisplayPort, VGA, HDMI®, SATA 6 Gbps, porte USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C® anteriore, BIOS FlashBack , Arua Sync Socket AMD AM5: Pronto per i processori desktop AMD Ryzen serie 7000 Connettività ultraveloce: Wi-Fi 6, M.2 PCIe 5.0, Realtek 2.5Gb Ethernet, porte USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C® anteriore ASUS OptiMem II: instradamento accurato di tracce e vias, oltre a ottimizzazioni del livello di	

massa per preservare l'integrità del segnale e migliorare l'overclocking della memoria.

Raffreddamento completo: Dissipatore VRM, dissipatore PCH, header per ventole ibride e Fan Xpert 2+

Illuminazione RGB Aura Sync: connettori indirizzabili Gen 2 a bordo e connettori Aura RGB per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con l'hardware compatibile con Aura Sync.

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket am5
Connettore video	1 x hdmi 1 x displayport 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA
Alimentazione	24-pin ATX V

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	4
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	2
PCI	1
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	0
Audio	3
Ps/2	1

PROCESSORE

Socket	Socket AM5
Famiglia processore	AMD
CPU compatibili	AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors*

CONTROLLER	
Raid	0/1/10
LAN	Non presente
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek 7.1
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	128 Gb
Frequenza max	6400 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	.
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX