

|                                                                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Videoproiettore lcd wuxga (1920x1200)<br/>         6.200 ansi lume PANASONIC PT-VMZ61<br/>         Proiettore Laser 3LCD PT-</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK318695      |
| EAN                       | 5025232923328 |
| Marca                     | PANASONIC     |
| Part number               | PT-VMZ61BEJ   |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 10.6          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 64260         |

**Immagini ad alta visibilità in stanze luminose**

Immagini chiare e sorprendenti in aule e sale riunioni aperte e ben illuminate grazie al **proiettore laser LCD** più piccolo e leggero della sua categoria. L'elevata luminosità di **7.000 lumen**, il **contrasto di 3.000.000:1** e i colori vivaci creano un'esperienza di presentazione coinvolgente.

**La flessibilità di installazione adatta la proiezione a qualsiasi spazio**

Il **corpo compatto da 7,0 kg** richiede meno sforzo per l'installazione, mentre lo **zoom 1,6x**, la regolazione dell'obiettivo e la correzione dello schermo a 6 punti consentono la proiezione praticamente ovunque, anche negli angoli. Goditi il **comando CEC** e il supporto del segnale **4K** tramite **HDMI** per una facile integrazione.

**Collaborazione fluida e senza sforzo**

Connetti i dispositivi al proiettore tramite LAN wireless semplicemente inserendo un codice QR sullo schermo con il tuo telefono. Condividi video, documenti e altro tramite software e app per

PC. È inoltre possibile proiettare contenuti multimediali da un'unità flash USB.

## SPECIFICHE

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tipo        | lcd               |
| Risoluzione | wuxga (1920x1200) |
| Luminosità  | 6.200 ansi lume   |
| Marca       | PANASONIC         |
| Contrasto   | 3.000.000 :1      |

## GENERALE

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tipologia                 | Business |
| Tecnologia                | LCD      |
| Focale                    | Standard |
| Lente incorporata         | Si       |
| Interattivo               | No       |
| Silenziosità in esercizio | 26 dB    |
| Colore primario           | Nero     |

## IMMAGINE

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione Nativa          | WUXGA (1920x1200)                                                                                                                                                                                     |
| Luminosità                  | 6200 ANSI lumen                                                                                                                                                                                       |
| Rapporto contrasto          | 3000000 :1                                                                                                                                                                                            |
| Formato                     | 16:10                                                                                                                                                                                                 |
| Risoluzione massima         | WUXGA (1920x1200)                                                                                                                                                                                     |
| Distanza proiezione min     | 0,69 m                                                                                                                                                                                                |
| Distanza proiezione max     | 7,11 mt                                                                                                                                                                                               |
| Dimensione immagine minima  | 0,76 mt                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni Immagine massima | 7,62 mt                                                                                                                                                                                               |
| Altre caratteristiche       | Lente Zoom manuale 1,6x (rapporto di proiezione: 1,091,77:1), obiettivo con messa a fuoco manuale, F 1,602,12, f 15,3024,64 mm<br>Estensore dello zoom digitale *4 Rapporto di proiezione 1,092,21:15 |

## ZOOM

|                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Throw Ratio Minimo                                        | 1,09 :1                                                                                                                                                                          |
| Throw Ratio Massimo                                       | 1,77 :1                                                                                                                                                                          |
| Messa a Fuoco                                             | Manuale                                                                                                                                                                          |
| Fattore                                                   | 1,6 x                                                                                                                                                                            |
| Correzione Trapezoidale                                   | Manuale                                                                                                                                                                          |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale             | Orizzontale e Verticale                                                                                                                                                          |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min   | -25                                                                                                                                                                              |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max   | 25                                                                                                                                                                               |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -35                                                                                                                                                                              |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 35                                                                                                                                                                               |
| Altre Caratteristiche                                     | Spostamento dell'obiettivo   Verticale (dal centro dello schermo) +44%, 0% (manuale)<br>Spostamento dell'obiettivo   Orizzontale (dal centro dello schermo) +20%, -20% (manuale) |
| <b>AUDIO</b>                                              |                                                                                                                                                                                  |
| Altoparlanti                                              | 1                                                                                                                                                                                |
| Potenza uscita                                            | 10 W                                                                                                                                                                             |
| Modalità uscita                                           | Mono                                                                                                                                                                             |
| <b>SORGENTE DI LUCE</b>                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di Sorgente                                          | Laser Fosfori                                                                                                                                                                    |
| Durata Sorgente                                           | 20000 h                                                                                                                                                                          |
| Durata Sorgente mod. Economica                            | 24000                                                                                                                                                                            |
| Potenza Sorgente                                          | 0 W                                                                                                                                                                              |
| <b>CONNESSIONI INGRESSI</b>                               |                                                                                                                                                                                  |
| Ingresso HDMI                                             | 2                                                                                                                                                                                |
| Ingresso VGA (D-SUB)                                      | 2                                                                                                                                                                                |
| Ingresso Video Composito                                  | 0                                                                                                                                                                                |
| Ingresso S-Video                                          | 0                                                                                                                                                                                |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm                                | 1                                                                                                                                                                                |
| Ingresso MHL                                              | 0                                                                                                                                                                                |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso Audio RCA                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingresso DVI                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingresso Component                    | 0 nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONNESSIONI USCITE</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uscita HDMI                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uscita VGA                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uscita Audio Digitale                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uscita Audio Analogica                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12V Trigger                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONNESSIONI GENERALI</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wireless                              | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rete Lan                              | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seriale (RS232)                       | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| USB standard                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bluetooth                             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Memory Card                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Display Port                          | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Borsa                                 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Telecomando                           | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Foro per cavo di sicurezza            | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Potenza Massimo di Esercizio          | 305 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificazioni                        | <p>Consumo energetico*8   Consumo energetico massimo 305 W (3,11,3 A) (310 VA) (il consumo energetico è 295 W a 200240 V)</p> <p>Consumo energetico*8   Consumo energetico in modalità On (Alimentazione luce)[Normale] 270 W (100120 V), 255 W (200240 V)</p> <p>Consumo energetico*8   Consumo energetico in modalità accesa (Light Power)[Eco] 195 W (100120 V), 185 W (200240 V)</p> <p>Consumo energetico*8   Consumo energetico in modalità On (Alimentazione luce)[Silenzioso] 190 W (100120 V), 180 W (200240 V)</p> |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso                                  | 6,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità                        | 34,8 cm                                                                                                                                                          |
| Larghezza                         | 39,9 cm                                                                                                                                                          |
| Altezza                           | 13,3 cm                                                                                                                                                          |
| <b>SOLUZIONI</b>                  |                                                                                                                                                                  |
| Scuola Digitale                   | Generico                                                                                                                                                         |
| Smart home                        | No                                                                                                                                                               |
| <b>SMART HOME</b>                 |                                                                                                                                                                  |
| Compatibilità Amazon Alexa        | No                                                                                                                                                               |
| Compatibilità Apple Homekit       | No                                                                                                                                                               |
| Compatibilità Google Home         | No                                                                                                                                                               |
| Compatibilità IFTTT               | No                                                                                                                                                               |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No                                                                                                                                                               |
| Altre Caratteristiche             | Software di monitoraggio e controllo multiplo, software di trasferimento logo, software Presenter Light per Windows®*13, app proiettore wireless per iOS/Android |