

Lettore codici a barre NEWLAND BS80 PIRANHA II 2D BLUETOOTH BS8080-2D	
Codice	CK330617
EAN	
Marca	NEWLAND
Part number	NLS-BS8080-2D
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.165
Volume (cm³)	585
Prestazioni di lettura superiori	
<p>Il BS80 Piranha II è disponibile in 2 versioni: con ottica di lettura per codici a barre 1D o per codici a barre 1D e 2D. Entrambe sono in grado di leggere praticamente tutti i codici a barre, su carta o su schermo. Il dispositivo 2D è dotato di un puntatore laser a croce di colore rosso per rendere la scansione più semplice e più veloce.</p>	
Associazione facile con Bluetooth	
<p>Con la tecnologia wireless Bluetooth 4.0, il BS80 Piranha II consente l'associazione senza sforzo a qualsiasi dispositivo Android, iOS o Windows, rendendo semplice e conveniente per gli utenti la trasmissione dei dati.</p>	
Acquisizione e archiviazione senza problemi di codici a barre	
<p>Offrendo versatili funzionalità di scansione dei codici a barre, il BS80 Piranha II consente una</p>	

rapida scansione in tempo reale con un trasferimento continuo dei dati all'host tramite Bluetooth. Tuttavia, gli utenti possono anche sfruttare la memoria da 1 MB quando operano in modalità di raccolta batch, che può archiviare migliaia di codici a barre offline per il successivo download tramite Bluetooth o cavo.

Modifiche in movimento

Il BS80 Piranha II vanta non solo un pulsante di scansione affidabile, ma anche due pulsanti extra per una comoda modifica dei dati. Per la modalità di raccolta dati, il pulsante Elimina consente agli utenti di correggere rapidamente gli errori di scansione eliminando l'ultimo codice a barre scansionato. Nel frattempo, il pulsante Funzione funge da funzione di richiamo della tastiera virtuale, consentendo l'inserimento manuale dei dati su un'ampia gamma di dispositivi host, inclusi i prodotti iOS. Ciò rende il BS80 Piranha II un compagno ideale per tutte le tue esigenze di raccolta dati.

Ricarica e comunicazione versatili

Il BS80 Piranha II è dotato di una porta USB-C veloce e affidabile che può essere utilizzata sia per la ricarica che per stabilire una connessione a un host per scaricare dati o accedere al software di configurazione EasySet. Inoltre, il dispositivo supporta anche l'utilizzo di pogo pin per la ricarica tramite la base.

Ricarica multi-dispositivo

Il BS80 Piranha II offre una soluzione di ricarica opzionale a due alloggiamenti che possono essere facilmente collegati tra loro per creare una stazione di ricarica multipla. Grazie alle capacità di ricarica ottimizzate, gli utenti possono collegare in cascata fino a cinque basi, consentendo loro di caricare fino a dieci scanner contemporaneamente utilizzando un unico alimentatore.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	NEWLAND

DIMENSIONI

Altezza massima	88 mm
Larghezza massima	46 mm
Peso	63 gr
Profondità massima	24,5 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Stand	No
-------	----

HARDWARE

RFID	No
------	----

Healthcare	No
GENERALI	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	50 cm
Distanza massima lettura	540 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP42
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	nessuna