


Motherboard MSI PRO A620M-E PRO-A620M-E	
Codice	CK338815
EAN	4711377093804
Marca	MSI
Part number	PRO A620M-E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.814
Volume (cm ³)	4134
<p>PRO A620M-E</p> <p>Supporta i processori desktop AMD Ryzen serie 9000 / 8000 / 7000. Supporta memoria DDR5, DDR5 a doppio canale 6800+MHz (OC). Core Boost : Con layout premium e design di alimentazione digitale per supportare più core e fornire prestazioni migliori. Memory Boost: tecnologia avanzata per fornire segnali di dati puri per le migliori prestazioni, stabilità e compatibilità. Esperienza di gioco fulminea: slot PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2. AUDIO BOOST: premia le tue orecchie con una qualità del suono da studio per l'esperienza di gioco più coinvolgente. Steel Armor: protegge le schede VGA dalla flessione e dalle EMI per migliori prestazioni, stabilità e resistenza.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx
Marca	MSI
Processore Socket	am5
Connettore video	1 x hdmi, 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI, 1 x VGA
Chipset	AMD A620
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	1
Ps/2	2
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	4
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek ALC 897
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	Supporta processori desktop AMD Ryzen serie 9000 / 8000 / 7000 Socket AM5
Famiglia processore	AMD

Socket	AM5
GENERALE	
Dotazione Hardware	Cavo SATA
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	128 GB
Frequenza max	6800 MHz
Numero Slot	2
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Realtek® RTL8111H-CG Gigabit LAN controller
Raid	0/1/10