

Power bank VERBATIM POWER BANK 20000mAh Magnetico NERO 32223	
Codice	CK422439
EAN	0023942322238
Marca	VERBATIM
Part number	32223
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.426
Volume (cm³)	627
Dettagli prodotto	
Alta capacità: batteria da 20.000 mAh per un'alimentazione di lunga durata	
Doppia ricarica veloce: wireless magnetico da 15W e USB-C PD da 35W per una ricarica versatile	
Pronta per il MagSafe: Ricarica wireless per iPhone e dispositivi Android*	
Funzioni di sicurezza intelligenti: Sei sistemi di protezione garantiscono una ricarica sicura e affidabile	
Indicatore di alimentazione a LED: Display di facile lettura per la carica residua	
Compatto e resistente: Progettato per la portabilità	
Potenza portatile	
Il power bank Verbatim Charge 'n' Go offre una ricarica affidabile e ad alta capacità per i vostri	

dispositivi. Perfetto per chi è sempre in movimento, fornisce energia sufficiente per ricaricare più dispositivi, mantenendo la connessione durante le lunghe giornate, i viaggi di lavoro o le avventure all'aperto. Con un design leggero ma resistente, questo power bank è costruito per chi ha bisogno di energia ininterrotta.

Doppia efficienza di carica

Charge 'n' Go offre versatili opzioni di ricarica doppia. Goditi la ricarica wireless magnetica veloce da 15 W per iPhone MagSafe e dispositivi Android* e la ricarica cablata fino a 35 W tramite USB-C® PD. Che tu stia lavorando, andando al lavoro o esplorando, questo power bank assicura che i tuoi dispositivi vengano caricati in modo rapido ed efficiente.

*La potenza di ricarica varia: iPhone fino a 7,5 W, telefoni Android fino a 15 W, a seconda dei protocolli del dispositivo.

Comodità quotidiana

Con una porta USB-C bidirezionale, puoi caricare il power bank e i tuoi dispositivi senza problemi. L'indicatore LED integrato ti tiene informato sui livelli della batteria, mentre le funzionalità di sicurezza complete garantiscono un funzionamento senza preoccupazioni.

Capacità della batteria: 20.000mAh

Capacità nominale: Circa 12.000mAh (sulla base di un'uscita di 5V-2,4A)

Ingresso USB-C PD: 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 2,91 A, 15 V ? 2,33 A, 20 V ? 1,75 A (35 W max.)

USB-C PD Output: 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 2,91 A, 15 V ? 2,33 A, 20 V ? 1,75 A (35 W max.)

Carica wireless: 5W, 7,5W, 10W, 15W (max. 15W)

Uscita totale PD: 35 W max.

Supporta PD 3.0, QC 3.0, Apple 2.4A, BC1.2, DCP, AFC

Protezione di sicurezza: Protezione FOD / cortocircuito / sovraccorrente / sovratesteriora / sovratensione di carica / sovratensione di scarica

Temperatura di funzionamento: Da 0 a 35 °C

Temperatura di stoccaggio: In condizioni di temperatura normale: -10 ~45 °C; carica e scarica ogni 3-4 mesi

Dimensioni (L x P x A): 104 x 69 x 29 mm

Peso: 351,1 grammi

SPECIFICHE

Marca	VERBATIM
-------	----------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia connettore output	USB-C
-----------------------------	-------

Input Voltaggio	20 V
Input Amperaggio	3 A
Output Voltaggio	20 V
Output Amperaggio	3 A
Tempo di ricarica	2 h
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Verbatim Charge 'n' Go Essentials Magnetic Wireless Power Bank 20.000mAh • Anello magnetico in metallo • Cavo da USB-C a USB-C • Guida rapida
PESO E DIMENSIONI	
Altezza	10 cm
Larghezza	7 cm
Lunghezza	3 cm
Peso	351 gr
BATTERIA	
Batteria	20000 mAh
GENERALE	
Colore primario	Nero
Numero porte USB	1
Tipo connettore 1 input	USB-C