

<b>Power bank VERBATIM POWER BANK 20000mAh Magnetico GREEN 32224</b>	
Codice	CK422440
EAN	0023942322245
Marca	VERBATIM
Part number	32224
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.16
Volume (cm <sup>3</sup> )	445.05
<p><b>Dettagli prodotto</b> Alta capacità: batteria da 20.000 mAh per un'alimentazione di lunga durata</p> <p>Doppia ricarica veloce: wireless magnetico da 15W e USB-C PD da 35W per una ricarica versatile</p> <p>Pronta per il MagSafe: Ricarica wireless per iPhone e dispositivi Android*</p> <p>Funzioni di sicurezza intelligenti: Sei sistemi di protezione garantiscono una ricarica sicura e affidabile</p> <p>Indicatore di alimentazione a LED: Display di facile lettura per la carica residua</p> <p>Compatto e resistente: Progettato per la portabilità</p> <p>Potenza portatile</p> <p>Il power bank Verbatim Charge 'n' Go offre una ricarica affidabile e ad alta capacità per i vostri</p>	

dispositivi. Perfetto per chi è sempre in movimento, fornisce energia sufficiente per ricaricare più dispositivi, mantenendo la connessione durante le lunghe giornate, i viaggi di lavoro o le avventure all'aperto. Con un design leggero ma resistente, questo power bank è costruito per chi ha bisogno di energia ininterrotta.

#### Doppia efficienza di carica

Charge 'n' Go offre versatili opzioni di ricarica doppia. Goditi la ricarica wireless magnetica veloce da 15 W per iPhone MagSafe e dispositivi Android\* e la ricarica cablata fino a 35 W tramite USB-C® PD. Che tu stia lavorando, andando al lavoro o esplorando, questo power bank assicura che i tuoi dispositivi vengano caricati in modo rapido ed efficiente.

\*La potenza di ricarica varia: iPhone fino a 7,5 W, telefoni Android fino a 15 W, a seconda dei protocolli del dispositivo.

#### Comodità quotidiana

Con una porta USB-C bidirezionale, puoi caricare il power bank e i tuoi dispositivi senza problemi. L'indicatore LED integrato ti tiene informato sui livelli della batteria, mentre le funzionalità di sicurezza complete garantiscono un funzionamento senza preoccupazioni.

Capacità della batteria: 20.000mAh

Capacità nominale: Circa 12.000mAh (sulla base di un'uscita di 5V-2,4A)

Ingresso USB-C PD: 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 2,91 A, 15 V ? 2,33 A, 20 V ? 1,75 A (35 W max.)

USB-C PD Output: 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 2,91 A, 15 V ? 2,33 A, 20 V ? 1,75 A (35 W max.)

Carica wireless: 5W, 7,5W, 10W, 15W (max. 15W)

Uscita totale PD: 35 W max.

Supporta PD 3.0, QC 3.0, Apple 2.4A, BC1.2, DCP, AFC

Protezione di sicurezza: Protezione FOD / cortocircuito / sovracorrente / sovratemperatura / sovratensione di carica / sovratensione di scarica

Temperatura di funzionamento: Da 0 a 35 °C

Temperatura di stoccaggio: In condizioni di temperatura normale: -10 ~45 °C; carica e scarica ogni 3-4 mesi

Dimensioni (L x P x A): 104 x 69 x 29 mm

Peso: 351,1 grammi

## SPECIFICHE

Marca	VERBATIM
-------	----------

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia connettore output	USB-C
-----------------------------	-------

Input Voltaggio	20 V
Input Amperaggio	3 A
Output Voltaggio	20 V
Output Amperaggio	3 A
Tempo di ricarica	2 h
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbatim Charge 'n' Go Essentials Magnetic Wireless Power Bank 20.000mAh</li> <li>• Anello magnetico in metallo</li> <li>• Cavo da USB-C a USB-C</li> <li>• Guida rapida</li> </ul>
<b>PESO E DIMENSIONI</b>	
Altezza	10 cm
Larghezza	7 cm
Lunghezza	3 cm
Peso	351 gr
<b>BATTERIA</b>	
Batteria	20000 mAh
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Verde
Numero porte USB	1
Tipo connettore 1 input	USB-C